

Микрофон повышенной чувствительности

для системы мониторинга

EctoControl Версия 3.0/3.1

Подключенный к системе мониторинга EctoControl микрофон позволяет прослушать помещение при звонке на систему. Для использования микрофона необходимо подключить микрофонный кабель к клеммным колодкам на задней панели и произвести настройку системы для работы с микрофоном.

Перед началом работы с микрофоном выполните следующие действия:

1. Подключите зачищенные от изоляции провода микрофонного кабеля к клеммной колодке системы следующим образом:

Желтый --- 4

Белый --- 5

Коричневый --- 2

Зеленый --- 1

Если к клеммам 4 и 5 уже подключены какие-либо провода (например, провода для светозвуковой сигнализации), подключайте провода микрофона совместно с уже имеющимися проводами.

ВНИМАНИЕ! НЕВЕРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ ВЫВЕСТИ МИКРОФОН И СИСТЕМУ ИЗ СТРОЯ!

2. Отшлите на номер SIM-карты, установленной в системе, команду MICRO=1. Если в системе не прописан телефонный номер отправителя команды, дополните команду четырехзначным паролем, указанным на этикетке системы, например: **1234MICRO=1**, где 1234 --- пароль доступа к системе.

Получите ответ системы, готово.

3. Убедитесь в работоспособности микрофона, позвонив на систему. Система снимет трубку и в голосовом режиме предложит нажать решетку «#» для активации режима прослушивания. Нажмите «#» на телефоне, с которого совершаете звонок и убедитесь, что после подтверждения от системы «микрофон включен» вы слышите окружающие систему звуки. Повторное нажатие «#» выключит режим прослушивания с подтверждением «микрофон выключен». По окончании прослушивания просто сделайте отбой вызова.



Эктострой
Производство и продажа
GSM систем

☎ 8 800 555-22-69 Бесплатно по России ☎ 8 495 215-22-69 Москва

✉ info@ectostroy.ru | www.ectostroy.ru